

LED MICROSCAN II



Mini Scanner con LED Blanco de 10w. con 8 gobos + abierto. Control sonido : Micrófono interno. Función: Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin Macho / Hembra. Corriente de entrada: AC 230V 50HZ.

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 198,44 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [JBSystems](#)

Descripción

Características

- Escáner DMX ultra compacto para DJs móviles y pequeños clubes
- Basado en la tecnología LED BLANCO de 10 W :
 - Bajo consumo de energía (ahorro de dinero!)
 - Los colores muy brillantes en comparación con las unidades con lámparas halógenas
 - Ya no hay reemplazos de lámpara!
 - Sin calentamiento, ausencia ruido de ventiladores
 - Peso ligero (no necesita transformadores de lámpara)
- Potencia de luz y gobos muy afinados, gracias a la excelente óptica
- Dimerización de 0-100% función estroboscópica ultra rápida

- Excelente incorporación de maravillosos programas, que cambian siempre los espectaculos de luz:
 - Control-DMX: 5 canales (pan, tilt, color / gobo, estrobo, dimmer)
 - Independiente:activación mediante el micrófono interno
 - Maestro / Esclavo: maravillosos espectaculos sincronizados
- 8 gobos + abierto, equipado con function temblequeo de gobo
- Disponibilidad opcional de 2 remotos:
 - CA-8: Control remoto con cable para mejorar el control maestro/esclavo
 - RF-8SET:Remoto inalámbrico para mejorar el control maestro / esclavo (RF-8SET = RF-8T "transmitter" + RF-8R "receiver")

Información Técnica

Mains Input: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

Fuse: 250V 2A fast blow (20mm glass)

Sound Control: Internal microphone

DMX connections: 3pin XLR male / female

DMX channels: 5

Lamp: CREE 10W White LED

Size: 333 x 156 x 177mm

Weight: 3,0kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.